

## LAN Tester Net-Rite TP250



Split	Pass	Miswire	□				
Open	Short	Rev	⊖				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	8	8	8	8	8	8

Alle skærm informationer tændt

Iris Nr. 334988

### Teknisk information

Auto tænd/sluk (Tænder når remote enhed detekteres eller en kortslutning (short), slukker når remote enhed er taget fra)

Max test længde 304m

Arbejd temperatur 0 - 50 grader

Batteri type LR44 (4 stk.) iris nr. 143261

Batteri levetid ved kabeltest ca. 150 timer

Kabel typer CAT5, CAT5E, CAT4, CAT3

Min. kabellængde ved test for split par 1m

Test OK

(pass blinker)

Pass	⊖						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

4-5 afbrudt

(open blinker)

Open	⊖							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3				6	7	8

1-2 kortsluttet

(short blinker)

Short	⊖						
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	3	4	5	6	7	8

3-6 & 4-5 split par

(split blinker)

Split	⊖						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

2&3 splittet

(miswired) blinker)

Miswire	⊖						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	4	5	6	7	8

1&2 byttet (miswire rev. blinker)

Miswire	⊖						
Rev	⊖						
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	3	4	5	6	7	8